

FICHE PRODUIT

Moniteur foetal / Cardiotocographe gémellaire modèle Leto 8

Référence : SOC-LETO8

Points forts

- délais : 48 heures
- Ecran : TFT / LCD
- Options : Moniteur foetal avec option gémellaire

Description du produit

Moniteur foetal / Cardiotocographe gémellaire modèle Leto 8

Le **moniteur foetal gémellaire modèle Leto 8** est un appareil qui permet de mesurer, enregistrer et afficher la fréquence cardiaque du fœtus, les contractions utérines et / ou la tension artérielle et la fréquence cardiaque maternelles avant et pendant l'accouchement.

Caractéristiques du Moniteur foetal modèle Leto 8 :

- Écran couleur TFT 7 pouces, haute résolution, repliable à 90 degrés
- Imprimante thermique intégrée de 110 mm, avec une longue durée de vie.
- Sonde spéciale à haute sensibilité
- Longue durée de stockage de données pouvant être lu et imprimé
- La batterie rechargeable permet le travail de longue durée
- Technologie DSP, identification et mesure en temps réel des FHR (fréquence cardiaque du

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

foetus), résultats précis et fiables

- Détection et comptabilisation automatiques des mouvements fœtaux
- Système de surveillance centralisé
- Système de notation CTG: Note de Krebs et Fischer
- Fonction gémellaire sans sonde gémellaire.

Spécifications techniques du Moniteur fœtal Leto 8 :

- Écran: LCD / TFT 7 pouces
- Paramètres mesurés : **FHR, TOCO et FM**
- Sonde : multi-cristaux, faisceau à ondes larges, méthode de travail à ondes pulsées
- Puissance : <5Mw / cm²
- Fréquence de travail : 1,0 MHz
- Plage de mesure: 0-100 unités

Caractéristiques optionnelles :

- Fonction écran tactile : Ecran tactile 7 pouces ;
- Logiciel CMS : Système de surveillance central (32 couches) ;
- Modèle L8A : (FHR1, TOCO, FM, SpO₂, PR, PNI) ;
- FAS (Stimulateur Acoustique Fœtal) ;
- Mesure de la fréquence cardiaque gémellaire (Sonde FHR2).

Accessoires standard :

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Sonde FHR1 : Transducteur FHR1 (US1), 1 MHZ, connecteur Lemo jaune à 4 broches ; Câble 2,1 m, 9 cristaux ;
- Sonde TOCO : Transducteur TOCO, connecteur Lemo bleu ; Câble 2,1 m ;
- Marqueur de mouvement fœtal: marqueur FM, 2 broches Connecteur Lemo gris 2,1 m ;
- Câble de connexion : 1,5 m ;
- Adaptateur secteur : Entrée : 100 – 240 V ; Sortie : 15.0 V ;
- Câble d'alimentation : 1,5 m ; RVV 300/500 ;
- Sangle abdominale : Longueur : 1,3 m ; Largeur : 5,8 m ;
- Papier d'imprimante : 110 x 100 mm – 150 feuilles.

Accessoires en option :

- Sonde FHR2 : Transducteur FHR2 (US2), 1 MHZ, connecteur Lemo gris à 4 broches ; Câble 2,1 m, 9 cristaux ;
- Sonde SPO2 : Connecteur Lemo bleu à 5 broches, fente unique ;
- Brassard PNI : Brassard PNI avec tubulure ;
- Sonde 3 en 1 : Transducteur FHR (US1), 1MHZ, transducteur TOCO et FM à 6 broches connecteur Lemo noir double emplacement, câble 2,7 m, 9 cristaux ;
- CD du logiciel : CD du logiciel CMS pour FM8007 / FM8010 ;
- Clé de protection : Clé de protection du logiciel CMS pour FM8007 / FM8010 ;
- Terminal sans fil : Sonde FHR, TOCO, FM sans fil, s'utilise avec le moniteur;
- Surveillance gémellaire sans fil : Sonde sans fil FHR 2 (transducteur US2), 1,5 MHz.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/cardiocardiographes/13553-moniteur-foetal-cardiotocographe-modele-leto-8.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Ecran	TFT / LCD
Options	Moniteur fœtal avec option gémellaire

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com